









外形编号			A08M	A18M	K30
外形及尺寸					
霍尔传感器适用于气动、液动、气缸和活塞泵的位置测定亦可作限位开关用。当磁性目标接近时，产生霍尔效应，经放大，输出开关信号。与电感式传感器比较有以下优点，能安装在金属中，可并排紧密安装，可穿过金属进行检测。缺点是：距离受磁场强度的影响及检测体接近方向的影响。因篇幅有限只列出几种霍尔传感器，其余外形请参考电感式接近开关，亦可根据要求进行生产。					
			10	10	10
			Bot=620×10 ⁻⁴ T	Bot=620×10 ⁻⁴ T	Bot=620×10 ⁻⁴ T
			FJA08M-3010NK	FJA18M-3010NK	FJK30-3010NK
			FJA08M-3010NH	FJA18M-3010NH	FJK30-3010NH
具 备 型 号	NPN 三线制	常 开	FJA08M-3010PK	FJA18M-3010PK	FJK30-3010PK
		常 闭	FJA08M-3010PH	FJA18M-3010PH	FJK30-3010PH
技 术 参 数	额定工作电压		10...30VDC	10...30VDC	10...30VDC
	控制输出（开关容量）		200mA	200mA	200mA
	响应频率		2000Hz	2000Hz	2000Hz
	工作环境温度		-25℃...+70℃	-25℃...+70℃	-25℃...+70℃
	外壳材料		黄铜镀铬	黄铜镀铬	铝压铸

外形编号			K18	K37	K40
外形及尺寸					
电气接线图：					
NPN NO		NPN NC			
PNP NO		PNP NC			
额定检测距离Sn (mm)			10	10	10
磁钢磁场强度			Bot=620×10 ⁻⁴ T	Bot=620×10 ⁻⁴ T	Bot=620×10 ⁻⁴ T
具 备 型 号	NPN 三线制	常 开	FJK18-3010NK	FJK37-3010NK	FJK40-3010NK
		常 闭	FJK18-3010NH	FJK37-3010NH	FJK40-3010NH
	PNP 三线制	常 开	FJK18-3010PK	FJK37-3010PK	FJK40-3010PK
		常 闭	FJK18-3010PH	FJK37-3010PH	FJK40-3010PH
技 术 参 数	额定工作电压		10...30VDC	10...30VDC	10...30VDC
	控制输出（开关容量）		200mA	200mA	200mA
	响应频率		2000Hz	2000Hz	2000Hz
	工作环境温度		-25℃...+70℃	-25℃...+70℃	-25℃...+70℃
外壳材料			铝压铸	铝压铸	铝压铸